

КОММУТАТОР

3033 РАДИОТЕЛЕФОННЫЙ ИНТЕРФЕЙС



Радиотелефонный интерфейс 3033 является устройством сопряжения КВ-радиостанции вашей организации с государственной или частной телефонной сетью. Производить звонки можно в любом направлении между стационарными наземными или сотовыми телефонами и КВ-радиостанциями.

РАДИОТЕЛЕФОННЫЙ ИНТЕРФЕЙС

3033 поддерживают полностью автоматизированное управление устройством в случае установки в удаленных местах. Дружелюбный веб-интерфейс обеспечивает доступ к журналу вызовов и настройкам. Производить звонки с помощью устройства стало достаточно просто и надежно, модуль 3033 интегрирован с такими известными системами радиосвязи, как ALE и Selcall.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подключение радиостанций и телефонов
- Настраиваемые голосовые приглашения
- Многоязыковая поддержка
- Веб-интерфейс
- Журнал вызовов
- Разграничение уровней доступа
- Простое удаленное управление
- Контроль безопасности

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Автоматический режим: Диалоговая интерактивная система голосовых приглашений в 3033 сопровождает пользователя при вызове с телефона на КВ-радиостанцию. Это особенно полезно для пользователей, не особо знакомых с принципами работы на КВ.

При осуществлении вызова с КВ-радиостанции 3033 посредством голосового сопровождения информирует пользователя о статусе его звонка. Быстрый набор номеров может также быть использован пользователями для произведения звонков по списку, хранящемуся в памяти 3033, уменьшая тем самым время на соединение.

Ручной режим: Когда 3033 функционирует в ручном режиме, оператор осуществляет контроль соединения между КВ-радио и телефонной сетью простым нажатием кнопки. Со встроенным высококачественным динамиком, оператор может также контролировать разговор обеих сторон звонящих как с КВ, так и с телефонной сети.

МНОГОЯЗЫКОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Гибкая архитектура 3033 гарантирует, что нет никаких ограничений по организации новых языковых приглашений. С легкой в использовании архитектурой меню легко хранить, организовывать и выбирать выполненные под заказ конкретного пользователя голосовые сообщения.

ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС

Стандартный веб-интерфейс используется для доступа к встроенным параметрам конфигурации и инструментам управления. Данные инструменты позволяют настраивать:

- Группы телефонных пользователей
- Доступ в телефонную сеть и пароли
- Быстрый набор номеров
- Коды региональных телефонных сетей
- Голосовые приглашения

ЖУРНАЛ ВЫЗОВОВ

Вызовы, осуществленные, как с телефона, так и с КВ-радиостанции, сохраняются во внутренней памяти 3033 в виде соответствующей базы данных звонков. В памяти могут быть сохранены до 10 000 событий со всеми деталями, которые могут быть экспортированы и использованы для коммерческих целей, к примеру при формировании счетов об оплате.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ УРОВНЕЙ ДОСТУПА

Модуль 3033 может быть сконфигурирован таким образом, чтобы только авторизованные пользователи КВ и телефонные пользователи могут иметь доступ к системе.

Разграничение доступа:

- Определение групп пользователей для КВ-радиостанций
- Установление кода доступа для телефонных пользователей
- Формирование списка телефонных номеров, таких как местного, национального, международного и мобильного

КОММУТАТОР

3033 РАДИОТЕЛЕФОННЫЙ ИНТЕРФЕЙС



CODAN
COMMUNICATIONS

ЛЕГКОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Модуль 3033 управляется дистанционно, используя одно из двух типов соединения. Порт Ethernet используется для управления 3033 посредством местной локальной сети. При использовании порта RS232 модуль 3033 управляется дистанционно, используя для соединения в качестве канала связи телефонный модем. Для управления в обоих случаях используется общий веб-интерфейс.

3033 хранит в памяти номера для быстрого набора для пользователей с КВ-радиосетей. Эта особенность делает управление телефонными номерами простым, так как информация хранится в одном месте.

ЗАЩИЩЕННАЯ СВЯЗЬ

3033 поддерживает работу с КВ-радиостанциями с возможностью шифрования и скачкообразного изменения частоты для того, чтобы коммуникации посредством КВ-радиосвязи были защищенными. Выбирая 3033, пользователи, выходящие как с телефонной сети, так и с КВ-радиостанции, будут защищены по КВ-каналу связи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	13,5 В постоянного тока, номинал От 9 до 16 В постоянного тока, рабочий диапазон
Потребляемый ток	1.3 А номинал @ 13,5 В постоянного тока в нормальных условиях эксплуатации
Экологические параметры	Температура окружающей среды: от -30 до +60°C (от -22 до 140°F) Относительная влажность: от 0 до 95 %, без конденсации
Сетевой интерфейс	Коммутация по шлейфу (FXO)
Сопротивление	Программируется пользователем посредством ПО
Ток контура	20 мА
Обнаружение звонка	От 14,5 до 55 Гц, 50 В переменного тока
Сигнализация	Падение напряжения в линии, обратная полярность, звонок, с отключенной линией, с подключенной линией, вспышка Дискретизация: 8 бит, дискретизация АЦП в ЦАП при частоте 8 кГц: от 300 до 3400 Гц Усиление передачи/приема: Программируется пользователем посредством ПО
Аудио характеристики	Сквозное обнаружение DTMF: от 0 до 9, *, # Определение номеров: при снятой трубке/при поднятой трубке
Обработка сигналов	
Размер	483 мм Ш x 338 мм Д x 133 мм В (19 дюймов Ш x 13,3 дюйма Д x 3 дюйма (5,25 дюйма) В) (Размер глубины не включает выступы ручки или соединителя)
Вес	10,6 кг (23,4 фунта)
Соответствие	A-tick, CE, FCC

Указанные значения являются характерными. Описание и технические характеристики оборудования могут изменяться без предварительного уведомления или обязательств.